




SCHNEIDER**PRINTWARE**[®]

Brother TN-2120 Toner Reset



Der Brother TN-2120 Toner passt in viele Drucker des Herstellers Brother und lässt sich einfach von Ihnen selbst zurücksetzen. Durch diesen Brother TN-2120 Toner Reset wird die Toner-Erkennung des Druckers neu gestartet und der Seitenzähler dadurch zurückgesetzt.

Wann sollte man den Brother TN-2120 Toner resetten?

Nach jedem Toner Wechsel sollte der Laserdrucker von Brother den neuen Toner erkennen und den Seitenzähler zurücksetzen. Manchmal beginnt die Toner LED am Drucker zu blinken, obwohl der Toner noch gar nicht leer ist. Das kann z.B. bei kompatiblen Tonerkartuschen (diese haben oft höhere Mengen an Toner) passieren. Ein manueller Brother TN-2120 Toner Reset am Drucker kann das Problem schnell aus der Welt schaffen und startet die Toner-Erkennung neu.






SCHNEIDER**PRINTWARE**®

Hinweise für einen Brother TN-2120 Toner Reset

Die folgenden Hinweise gilt es zu befolgen, wenn Sie einen Toner Reset am Drucker durchführen.

- Wählen Sie die passende Brother TN-2120 Toner Reset-Anleitung für Ihren Drucker der Brother HL-Serie, Brother DCP-Serie oder Brother MFC-Serie aus
- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte zügig über die Tastatur am Drucker aus. Sie verhindern so das Zurückfallen des Druckers in das Hauptmenü während der Eingabe
- Beachten Sie die Einzelschritte der Anleitung genau und lassen Sie keinen der Schritte aus
- Nicht jeder Drucker von Brother zeigt den erfolgreichen Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach dem Reset an
- Mit den Anleitungen kann man kompatible Toner und originale TN-2120 Toner von Brother zurücksetzen
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für Ihren verwendeten Toner (Starter Toner / Standard Toner / Jumbo-XXL-Toner)
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für die Farbe der Tonerkartusche oder führen den Reset für alle Farben aus (CMYK C=Cyan, M=Magenta, Y=Yellow, K=Black)

BROTHER TN-2120 TONER RESET FÜR BROTHER DCP GERÄTE



Stufe 1:

Schalten Sie Ihr Gerät ein

Stufe 2:

Öffnen Sie die Frontklappe

Stufe 3:

Drücken Sie die STORNO-Taste 1x

Stufe 4:

Es erscheint die Anzeige "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN



Stufe 5:

Nichts auswählen, weiter mit dem nächsten Punkt

Stufe 6:

Drücken Sie schnell die START-Taste

Stufe 7:

Verwenden Sie sofort die Pfeiltasten
▼ ▲, bis "00" erscheint



BROTHER TN-2120 TONER RESET FÜR BROTHER DCP GERÄTE



Stufe 8:


Drücken Sie OK

Stufe 9:

Schließen Sie die Frontklappe



BROTHER TN-2120 TONER RESET FÜR BROTHER HL GERÄTE



Stufe 1:

Schalten Sie den Drucker aus

Stufe 2:

Öffnen Sie die Frontklappe

Stufe 3:

Drücken und halten Sie die GO-Taste

Stufe 4:

Schalten Sie den Drucker ein



Stufe 5:

Halten Sie die Taste GO weiter gedrückt

Stufe 6:


Die LEDs TONER/DRUM/ERROR leuchten

Stufe 7:

Lassen Sie die GO-Taste los



BROTHER TN-2120 TONER RESET FÜR BROTHER HL GERÄTE



Stufe 8:

Die LEDs erlöschen

Stufe 9:

Drücken Sie die GO-Taste schnell 2x

Stufe 10:

TONER/DRUM/ERROR LEDs leuchten
wieder

Stufe 11:

Wählen Sie Ihren Toner:



Stufe 12:

GO-Taste 6x drücken für Standard Toner

Stufe 13:


GO-Taste 7x drücken für Jumbo Toner

Stufe 14:

Schließen Sie die Frontklappe



BROTHER TN-2120 TONER RESET FÜR BROTHER MFC GERÄTE



Stufe 1:

Schalten Sie Ihr Brother Gerät ein

Stufe 2:

Öffnen Sie die Frontklappe

Stufe 3:

Drücken Sie 1x STORNO

Stufe 4:

Es erscheint "Trommel ersetzen?"

1. JA 2. NEIN

Stufe 5:

Nichts auswählen, weiter mit dem
nächsten Punkt

Stufe 6:

Drücken Sie die STERN-Taste "*"

Stufe 7:

Drücken Sie sofort die Taste 0 zweimal

Stufe 8:

Schließen Sie die Frontklappe

